

SCHÉMA ELECTRIQUE : SPITFIRE 1500

Voici un des trésors que contiennent les manuels d'ateliers Triumph. Comme certains audacieux continuent d'entretenir leur voiture sans ce fameux document, vous trouverez ci-contre une reproduction du schéma électrique, pour que Lucas ne soit plus jamais surnommé "Le Prince des Ténèbres". Notez que chaque fil du faisceau électrique est repéré par ses couleurs en anglais, «S» comme «Slate», «Ardoise», gris foncé quoi !

- | | |
|---|--|
| 1 Alternateur | 45 Témoin ceinture de sécurité |
| 2 Témoin d'allumage | 46 Contacteur ceinture de sécurité |
| 3 Batterie | 47 Contacteur détecteur siège |
| 4 Contacteur allumage/démarrage | 48 Stabilisateur de la tension |
| 5 Alimentation radio | 49 Tachymètre |
| 6 Solénoïde de starter | 50 Jauge de carburant |
| 7 Démarreur | 51 Unité émettrice de carburant - réservoir |
| 8 Fil résistance ballast | 52 Thermomètre |
| 9 Bobine d'allumage | 53 Unité émettrice de la température |
| 10 Allumeur | 54 Centrale clignotante 'danger' |
| 11 Commutateur principal | 55 Commande système clignotants danger |
| 12 Fusible | 56 Témoin clignotants 'danger' |
| 13 Feu arrière - gauche | 57 Lampe de répéteur d'indicateur de direction |
| 14 Feu arrière - droit | 58 Centrale clignotante des indicateurs de direction |
| 15 Eclairage de la plaque de police | 59 Commande des indicateurs de direction |
| 16 Eclairage tableau | 60 Indicateur de direction arrière - gauche |
| 17 Lampe de lecture de cartes | 61 Lampe d'indicateur de direction avant - gauche |
| 18 Feu de stationnement avant - gauche | 62 Lampe d'indicateur de direction avant - droit |
| 19 Feu de stationnement avant - droit | 63 Indicateur de direction arrière - droit |
| 20 Commutateur d'éclairage sur colonne de direction | 64 Moteur de l'appareil de chauffage |
| 21 Filament faisceau éclairage route | 65 Résistance de l'appareil de chauffage |
| 22 Filament code | 66 Commande de l'appareil de chauffage |
| 23 Témoin faisceau éclairage route | 67* Pompe de lave-glaces |
| 24 Contacteur protière | 68* Commande essuie-glaces / lave-glaces |
| 25 Eclairage dit de courtoisie | 69* Circuit de dérivation protégé par fusible pour feux arrière. |
| 26 Relais avertisseur | |
| 27 Contacteur avertisseur | |
| 28 Avertisseur | |
| 29 Moteur des essuie-glaces | |
| 30 Commande essuie-glaces/lave-glaces | |
| 31 Témoin de feux de stationnement (Italie) | |
| 32 Eclairage coffre à bagages | |
| 33 Contacteur coffre à bagages | |
| 34 Témoin de défaillance de freinage | |
| 35 Témoin pression d'huile | |
| 36 Contacteur perssion d'huile | |
| 37 Contacteur de défaillance de freinage | |
| 38 Contacteur feu stop | |
| 39 Feu stop | |
| 40 Commande boîte de vitesses overdrive | |
| 41 Contacteur sélecteur overdrive | |
| 42 Solénoïde d'overdrive | |
| 43 Contacteur feu de recul | |
| 44 Feu de recul | |

*Spécial aux modèles à conduite à gauche

CODES COULEUR

B	(Black)	Noir
G	(Green)	Vert
K	(Pink)	Rose
LG	(Light Green)	Vert clair
N	(Brown)	Brun
O	(Orange)	Orange
P	(Purple)	Pourpre
R	(Red)	Rouge
S	(Slate)	Ardoise
U	(Blue)	Bleu
W	(White)	Blanc
Y	(Yellow)	Jaune

